Technische Daten // Serie 1860


PTR HARTMANN
A Phoenix Mecano Company

Hochfrequenz-Innenleiter

HIGHLIGHTS	
Für Service und Wartung	
Für die Serien 7860 | 7860/G | 7890 (Stecker)	
MECHANISCHE DATEN	
Maximaler Hub	3.70 mm
Arbeitshub	2.00 mm
Federvorspannung	0.65/ 0.95 N
Federkraft bei Arbeitshub	1.30/ 2.00 N
ELEKTRISCHE WERTE	
Impedanz	50 Ohm
Frequenzbereich	bis 6 GHz
WERKSTOFFE	
Gehäuse	Messing, vergoldet
Feder	Stahl, vergoldet
Kolben	CuBe, vergoldet
TASTKOPFFORM - DURCHMESSER - OBERFLÄCHE	




A
0.50C Au




A
0.74C Au 1.50C Au




D
0.50C Au



DL
0.50C Au




E
0.80C Au 0.90C Au 1.80C Au



Q8
1.50C Au

1860



Technische Daten // Serie 1860

PTR HARTMANN
A Phoenix Mecano Company

Hochfrequenz-Innenleiter

BESTELLBEISPIEL

1860	-	E	-	1.3 N	-	Au	-	0.8	C
1		2		3		4		5	6

1. Serie 2. Kopfform 3. Federkraft
4. Tastkopfveredelung 5. Kopfdurchmesser
6. Tastkopfmaterial (nur bei CuBe)